Data Sheet



IRK-2E Indicateur d'action à distance

Installation

Caractéristiques

- Indicateur à distance pour détecteurs Notifier
- Fournit une indication d'alarme visuelle

Général

L'indicateur à distance a été conçu pour être connecté directement à tous les détecteurs Notifier. Il fournit une indication d'alarme de la pièce dans laquelle un détecteur est installé.

Applications typiques

- Toutes les pièces fermées en permanence (chaudières, salles d'ordinateurs, armoires, ...)
- Centres médicaux, hôpitaux, ...
- Facilite la localisation de l'alarme dans les bâtiments.

L'indicateur à distance s'installe directement sur une surface en utilisant les quatre trous.


Réalisez la connexion de deux fils à partir du détecteur incendie vers le connecteur et respectez la polarité.

Si vous voulez un éclairage continu (pas clignotant) en état actif, ouvrez le cavalier J1.

Attention le courant sera plus élevé que normale. Seulement conseillé dans systèmes adressables.

Pour empêcher le clignotement en état normal du détecteur (au moment qu'il est interrogé), ouvrez le cavalier J2.

Ne retirez pas complètement les cavaliers, laissez les sur un des contacts (pins), vous en aurez peut-être besoin plus tard.



Données techniques

Références

Electrique IRK-2E Indicateur d'action à distance

Plage de tension (courant

limité): 2.5-30VDC Courant maximum: 15mA

Note: Si l'indicateur est branché sur une


alimentation non-limité en courant et >3.5VDC, une résistance en série de 40Ohms par Volt doit être


ajoutée.

Mécanique

Dimensions

(h x l x p mm): 80 x 80 x 25





Indice de protection: IP40

Connexions: à vis

Section max. des câbles: 1.5mm²

Environementales

Temp. De fonctionnement: $-10 \text{ à } +70 ^{\circ}\text{C}$ Temp. De stockage: $-10 \text{ à } +70 ^{\circ}\text{C}$

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA C/Pau Vila, 15-19, 08911 Badalona Barcelona (España) T: (+34) 93 497 39 60 F: (+34) 93 465 86 35 www.honeywelllifesafety.es www.notifier.es infohlsiberia@honeywell.com

