

FD-851HTE

Détecteur thermique
conventionnel haute température
78°C

Section: Conventional Devices

CARACTERISTIQUES

- Design à profil bas
- Faible consommation
- Large tension d'utilisation de 8 à 30VDC
- LED d'indication de l'état du détecteur Bi couleur
- Sensibilité programmable
- Possibilité d'adressage
- Possibilité avancée de maintenance via une télécommande
- Gamme de bases de détecteur disponible
- Testé et agréé à EN54 partie 5 (2000) classe BS



GENERALITES

Le FD-851HTE fait partie de la série des détecteurs conventionnels "Processor enhanced". Ces détecteurs ont été produit en utilisant les dernières technologies de fabrication et de conception, en repoussant les limites des technologies existantes des détecteurs conventionnels. Grâce au microprocesseur intégré, ils possèdent de nombreuses fonctions avancées qui fournissent ce qu'il y a de mieux en détection conventionnel.

Le détecteur thermique FD-851HTE intègre la dernière technologie d'élément thermique, le détecteur fournit une détection de feux efficace et précieuse. Surtout dans des environnements tels que les chaufferies ou les cuisines où les détecteur de fumé ne sont pas appropriés en raison du niveau élevé de contamination présent dans l'air.

Cette télécommande de programmation peut être utilisée avec la série de détecteurs pour l'accès à d'autres paramètres configurables. Les paramètres disponibles inclus la lecture/l'écriture de la dernière date de maintenance, la lecture de la valeur de l'élément thermique et l'exécution d'un test d'alarme.



INSTALLATION

Chaque détecteur possède une adresse unique. Lorsqu'il est utilisé avec l'unité de visualisation S300ZDU l'adresse de l'élément est affichée lorsque le détecteur est en alarme.

Tous les paramètres sont configurables via la télécommande de programmation sans effort et sans avoir besoin de démonter le détecteur ou d'avoir un contact direct avec ce dernier (autre que par l'utilisation d'une perche munie du S300SAT), ce qui réduit le temps d'installation et de maintenance.

Ils fournissent aux clients finaux la confiance de savoir que le système est régulièrement entretenu et qu'il fonctionne au niveau optimum avec le minimum de nuisance pour ses activités commerciales.

This document is not intended to be used for installation purposes. Every care has been taken in the preparation of this document but no liability can be accepted for the use of the information therein. Design features may be changed or amended without prior notice. For more information, contact NOTIFIER by Honeywell. C/Pau Vila 15-19. 08911 Badalona (Barcelona). Phone: (+34) 93 497 39 60 Fax: (+34) 93 465 86 35. www.honeywelllifesafety.es / www.notifier.es.

ISO9001
Design, Manufacture and Supply
to Quality Management Systems
Certified to ISO9001:1994



En plus de l'outil de programmation, une unité de test d'alarme basé sur un simple laser est aussi disponible. Le signal codé transmis par cet élément peut donner l'instruction au détecteur de générer une condition d'alarme à une distance de maximum 5 mètres du détecteur. C'est l'outil idéal pour la mise en service et la maintenance du système.

La série de détecteurs incorpore un indicateur LED bi couleur. La LED intégrée change de couleur en fonction de l'état du détecteur: Vert = Normal, Rouge = Alarme. Ceci est bénéfique pour l'utilisateur qui peut voir instantanément et clairement l'état du détecteur via une indication visuelle. La LED verte peut être programmé pour clignoter ou pas.

Une variété de bases de détecteur est disponible et procure une compatibilité avec une large gamme de centraux de détection incendie rendant celui-ci idéal pour des extensions ou des modernisations d'installations. Toutes les bases sont équipées avec une lamelle de court-circuit qui permet de tester la continuité du câblage avant de monter les têtes. Elles possèdent également un blocage mécanique empêchant le démontage de la tête sans l'aide d'un outil spécifique.

SPECIFICATIONS

Dimensions

- Hauteur: 38 mm (plus 9mm pour B401)
- Diamètre: 102 mm
- Poids: 105g

Consommation en courant

- Alarme: 80 mA à 24 VDC (limité par le central)
- Repos: 65µA à 24 VDC (sans led clignotante)

Tension d'utilisation

- 8 à 30 VDC (Nominale 12/24VDC)

Limites environnementales

- -30°C à +70°C
- Humidité 5 à 95% (sans condensation)

INFORMATIONS POUR COMMANDER

| Référence | Description |
|---------------------|---|
| FD-851HTE | Détecteur thermique conventionnel |
| Base: | |
| B401 | Base standard |
| B401R | Base avec résistance de 470 ohm |
| B312NL | Base relais 12V sans maintien |
| B312RL | Base relais 12V avec maintien |
| B324RL | Base relais 24V avec maintien |
| Accessoires: | |
| S300RPTU | Accessoires pour l'unité de test et de programmation déportée |
| S300RTU | Unité de test déportée |
| S300SAT | Interface pour l'unité déportée de programmation |
| S300ZDU | Unité de visualisation de zone |

Schéma de raccordement (Base Diode)

